

Przełącznica do pola krosowego

19" 24F



- **Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 11 listopada 2012 § 192f. 1. pp 2**
- Część krosownicy AIZ (Antenowych Instalacji Zbiorowych)
- 19" 1U
- 24 adaptory gniazdo F/ gniazdo F

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192f, pkt. 1 pp2, istnieje obowiązek montowania przełącznicy wyposażonej w funkcjonalne pole krosowe, we wszystkich nowobudowanych mieszkaniach na które projekt został zatwierdzony po 22 lutego 2013 roku.

Patch panel 19" 24F jest przystosowany do montażu w szafie RACK 19". Zaleca się, aby elementy krosujące znajdowały się pod szafką AIZ mieszczącą SWK-9216 wraz z zespołem dodatkowych multiswitchy. Takie usytuowanie pozwala na wygodne prowadzenie kabli z szafki AIZ do elementu krosującego.

Z uwagi wymóg prowadzenia do każdego mieszkania minimum dwóch kabli koncentrycznych, należy zarezerwować na Patch Panelu dwa adaptory gniazdo F/ gniazdo F dla każdego mieszkania.

Krosowanie można zrealizować na dwa sposoby:

- krosowanie pojedyncze
- krosowanie podwójne

Krosowanie pojedyncze (tańsze), polega na podłączeniu do tylnej części Patch panelu kabli koncentrycznych z mieszkań, zaś na przednią część podłącza się w zależności od żądania abonenta sygnał z instalacji multiswitchowej, lub TVK.

Krosowanie podwójne (zwiększające stabilność instalacji), polega na zamontowaniu dla każdego usługodawcy, instalacji multiswitchowej i mieszkań odpowiedniej ilości patch paneli. Sygnał z TVK, instalacji multiswitchowej, mieszkań podłącza na tylną część dedykowanych patch paneli. W momencie żądania abonenta, dokonuje się frontowego krosowania danego dostawcy na dany kabel abonencki

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		Patch Panel 19" 24F
Szerokość	"	19"
Wysokość		1U
Ilość adapterów gniazdo F/ gniazdo F		24
Kolor		czarny

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl