

## Antena radiowa FM, wewnętrzna

### FM BASCO



**FM BASCO** to prosta w montażu aktywna antena przeznaczona do użytku wewnętrznego. Przeznaczona jest do odbioru sygnałów radiowych w zakresie pasma FM (UKF) 88-108MHz. Antena posiada wbudowany wzmacniacz o wzmacnieniu 18dB. Jest wyposażona w kabel koncentryczny o długości 1,1m zakończony wtykiem radiowym. W zestawie z anteną jest dostarczony zasilacz sieciowy przeznaczony do zasilania przedwzmacniacza anteny.

**FM BASCO**, dzięki podstawie może być ustawiona na płaskiej powierzchni lub zamontowana na ścianie.

Antena FM BASCO jest przewidziana do pracy wewnątrz pomieszczeń.

- Aktywna antena FM
- Zakres częstotliwości pracy: 88-108MHz
- Zysk / wzmacnienie: ~18dB
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza sieciowego
- Wbudowana dioda LED – sygnalizacja pracy
- Prosty montaż i podłączenie

### PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		FM BASCO
Zakres częstotliwości pracy	MHz	88-108
Zysk / wzmacnienie	dB	~18
Impedancja wyjściowa	Ohm	75
Typ złącza sygnałowego - wyjście	/	wtyk antenowy IEC
Zasilanie – zewnętrzny zasilacz sieciowy	V/mA	+12/100
<b>Inne</b>		
EAN	/	5903953003997
Indeks produktu	/	X332-9100-603-04

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)